

F14_1	PARTICOLARI ELABORAZIONI RELATIVE ALLA RILEVAZIONE CANALI DISTRIBUTIVI
--------------	---

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2026 08 31	2026 01 01	9999 99 99

Fase extratabellare per il calcolo del totale numero clienti attivi

L'input di questa fase è costituito dalle FTD intermedie (03300.15/27/33/39/45/54/72/81/83/85/87/89) generate, nell'ipotesi di file guida pari a 1, dai rapporti e, nell'ipotesi di file guida pari a 2, dalle FTO di cui alle Istruzioni per l'input I0713 - Canali distributivi.

La funzione, che opera dopo la fase di generazione e prima di quella di compattamento, ha l'obiettivo di calcolare il numero dei clienti attivi da segnalare per le varie tipologie di prodotti e canali distributivi previste nella forma tecnica derivata 03300.XX (prodotti e canali distributivi: numero clienti e ammontare operazioni).

Tale calcolo va effettuato tenendo conto di tutti i movimenti riferiti al trimestre oggetto della segnalazione; a tal fine è necessario che le forme tecniche derivate intermedie che vengono generate con periodicità mensile, siano accumulate di mese in mese in un apposito archivio.

Nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre la funzione deve eseguire le operazioni di seguito descritte:

Per le FTD intermedie 03300.81/83/85/87/89

- ordinare i record presenti nell'archivio per codice sottovoce, codice canale distributivo (campo 00944) e codice aziendale del cliente (campo 00030);
- a parità di valore dei campi sottovoce e canale distributivo, sommare 1 nel campo 00698 ad ogni cambio del codice aziendale del cliente (campo 00030);

- c) ad ogni cambio di valore del codice sottovoce o del canale distributivo, generare un nuovo record con voce=03300, sottovoce pari al valore determinato in base al seguente schema:

FTD INTERMEDIA	FTD FINALE
03300.81/83	03300.04
03300.85/87/89	03300.10

e il campo 00944 e il campo 00698 contenente il risultato della sommatoria descritta al punto b);

- d) inoltre, per ogni record presente nell'archivio, generare altrettanti nuovi record con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce secondo il seguente schema:

FTD INTERMEDIA	FTD FINALE
03300.81	03300.01
03300.83	03300.03
03300.85	03300.05
03300.87	03300.07
03300.89	03300.09

e i campi 00011, 02168 (solo per le FTD intermedie 03300.83/87), 00944 e il relativo importo;

- e) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di compattamento;
- f) svuotare l'archivio.

Per le FTO (03300.15/27/33/39/45)

- g) ordinare i record presenti nell'archivio per codice sottovoce, codice canale distributivo (campo 00944) e codice aziendale del cliente (campo 00030);
- h) a parità di valore dei campi sottovoce e canale distributivo, sommare 1 nel campo 00698 ad ogni cambio del codice aziendale del cliente (campo 00030);
- i) a ogni cambio di valore del codice sottovoce o del canale distributivo,

generare un nuovo record con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce + 1, il campo 00944 e il campo 00698 contenente il risultato della sommatoria descritta al punto b);

- j) inoltre, per ogni record presente nell'archivio, generare altrettanti nuovi record con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce – 1, il campo 00944 e relativo importo;
- k) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di compattamento;
- l) svuotare l'archivio.

Per la FTO 03300.54

- a) ordinare i record presenti nell'archivio per codice canale distributivo (campo 00944), tipo prodotto/servizio (campo 01167) e codice aziendale del cliente (campo 00030);
- b) a parità di valore dei campi canale distributivo e tipo prodotto/servizio, sommare 1 nel campo 00698 ad ogni cambio del codice aziendale del cliente (campo 00030);
- c) a ogni cambio di valore del codice canale distributivo o del tipo prodotto/servizio, generare un nuovo record con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce - 1, il campo 00944, il campo 01167 e il campo 00698 contenente il risultato della sommatoria descritta al punto b);
- d) inoltre, per ogni record presente nell'archivio con campo 01167=160,162,164,166,168,170,172,174, generare altrettanti nuovi record con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce – 5, il campo 00551 (generato dalla routine 00551R4), il campo 00944, il campo 01167 e relativo importo;
- e) inoltre, per ogni record presente nell'archivio con campo 01167=161,163,165,167,169,171,173,175, generare altrettanti nuovi record con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce – 3, il campo 00551 (generato dalla routine 00551R4), il campo 00944, il campo 01167 e relativo importo;
- f) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di

- compattamento;
- g) svuotare l'archivio.

Per la FTO 03300.72

- a) ordinare i record presenti nell'archivio per codice canale distributivo (campo 00944), tipo prodotto/servizio (campo 01167) e codice aziendale del cliente (campo 00030);
- b) a parità di valore dei campi canale distributivo e tipo prodotto/servizio, sommare 1 nel campo 00698 ad ogni cambio del codice aziendale del cliente (campo 00030);
- c) ad ogni cambio di valore del codice canale distributivo o del tipo prodotto/servizio, generare un nuovo record con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce + 3, il campo 00944, il campo 01167 e il campo 00698 contenente il risultato della sommatoria descritta al punto b);
- d) inoltre, per ogni record presente nell'archivio, generare altrettanti nuovi record con voce=03300, sottovoce pari al valore del campo sottovoce + 1, il campo 00944, il campo 01167 e relativo importo;
- e) accodare soltanto i nuovi record generati nel file di input della fase di compactamento;
- f) svuotare l'archivio.

Fase extra-tabellare per il calcolo del totale numero clienti

La funzione ha lo scopo di produrre l'informazione relativa al numero dei clienti che, alla data di riferimento della segnalazione relativa ai prodotti e canali distributivi, sono intestatari di un rapporto stabile con la banca segnalante.

Poiché l'informazione da generare riguarda il numero di clienti indipendentemente dalle operazioni che hanno posto in essere, essa prescinde dalla modalità segnaletica scelta dalle banche tra quelle proposte.

Le FTO interessate sono individuate, nel DB, dal valore “1” dell’apposito digit “ril-canali” presente nella TR0004_A dell’ALLEGATO DOMAINSET ATTRIBUTE; vanno selezionati soltanto i rapporti con clientela ordinaria (campo 00028=0 o assente).

Per calcolare il numero dei clienti, deve essere effettuato il conteggio dei record così selezionati a parità di codice anagrafico aziendale del cliente (campo 00030); i rapporti cointestati vanno considerati come un unico cliente.

L’output della fase è la FTD 03298.00 (prodotti e canali distributivi: numero clienti).